

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСТРАИВАЕМЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



Внимание перед установкой и использованием внимательно прочитайте инструкцию

1. Назначение

Встраиваемый светильник торговой марки «VEKTOR» предназначен для установки в качестве основного или вспомогательного источника света в подвесных потолках жилых, общественных и административных зданий и подключается к сети переменного тока 220В, 50Гц двумя способами: без трансформатора (при использовании галогенной лампы GU10 220В на 35,50Вт) и с трансформатором (при использовании галогенной лампы: MR11 12В на 20,35Вт и MR16 12В на 20, 35,50Вт).

2. Технические характеристики

Данная продукция соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р 598-2-1-97.

- 2.1. Напряжение – 220В.
- 2.2. Максимальная мощность – 50Вт.
- 2.3. Тип патрона – GU5.3, GU10.

3. Комплект поставки

- 3.1 Светильник. 3.2 Коробка. 3.3 Инструкция.

4. Требования безопасности

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ:

- Убедитесь, что напряжение в вашей сети 220-240В, 50Гц. Если это не так, то ни в коем случае не следует устанавливать и подключать светильники.
 - Для ламп на 12В ОБЯЗАТЕЛЬНО следует установить понижающий трансформатор (электронный или электромагнитный).
 - Не разрешается устанавливать в патрон лампу большей мощности, чем указано на светильнике или упаковке.
- При применении лампы мощностью больше допустимой светильник может испортиться.
- 4.1. Установку, чистку и ремонт светильника нужно проводить только при отключенной сети электроснабжения!
 - 4.2. Установку светильников должен выполнять квалифицированный специалист.
 - 4.3. Запрещается подвешивать на светильники декоративные или другие объекты во избежание короткого замыкания или возгорания.
 - 4.4. Не погружать светильник в воду!

5. Установка и обслуживание

- 5.1. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности.
 - 5.2. Установите светильник на выбранное место.
 - 5.3. Не устанавливайте светильник на сырую или проводящую ток поверхность.
 - 5.4. Суммарная мощность подключаемых ламп не должна превышать максимальной мощности трансформатора.
 - 5.5. Подключение светильника к сети электроснабжения проводить с помощью клемной колодки, подключение с помощью скрутки проводов не допускается!
 - 5.6. Во время установки следует удостовериться в правильном подсоединении проводов.
 - 5.7. Не устанавливайте светильник на поверхности из легковоспламеняющихся материалов.
 - 5.8. Придерживайтесь минимально безопасного расстояния до освещаемой поверхности- 0,5м.
 - 5.9. Галогенная лампа сильно греется. Перед тем, как касаться лампы, убедитесь, что она отключена и остыла, чтобы не получить ожогов.
 - 5.10. Перед тем, как заменить лампу, дайте ей остыть, а затем замените на такую же лампу, или лампу меньшей мощности.
- Запрещается применять лампы мощностью больше указанной на этикетке!**
- 5.11. Изделие спроектировано для внутреннего освещения.
 - 5.12. Запрещается использование неисправных светильников.
 - 5.13. При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не использовать растворители и другие агрессивные моющие средства.
 - 5.14. В случае возникновения сомнений по поводу безопасности проконсультируйтесь со специалистом.

6. Хранение

- 6.1. При погрузке и перевозке должны соблюдаться меры предосторожности от механических повреждений.
- 6.2. Не следует хранить светильник на улице или во влажных местах.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Гарантийный срок эксплуатации на светильник – 12 месяцев с момента продажи через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 7.2. В случае выявления неработоспособности светильника или выхода его из строя не по вине Покупателя нужно обратиться в магазин, где куплен светильник.
- 7.3. Неправильное хранение, или использование светильника не по назначению, лишает права на гарантию.
- 7.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.
- 7.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем кассового чека продавца.

Производитель торговой марки «VEKTOR»: «Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd».
Адрес: Jiushi industrial Zone, Wenzhou, Китай.